

		-		-	-	-	-	-	-	خانواده-ولتاژ پایین
--	--	---	--	---	---	---	---	---	---	---------------------

خانواده ریل های توکار بدونه لبه ولتاژ پایین مگنتی با ولتاژ مستقیم ورودی ۴۸ ولت.

#### مشخصات فنی




ریل توکار بدونه لبه مگنت یک سیستم جدید روشنایی می باشد که برای انواع سقف های کاذب با ضخامت ۱۲.۵ میلیمتر طراحی شده است. این محصول هیچگونه محدودیتی در نصب در دیوار، سقف و زاویه مختلف ندارد و همچنین امکان نصب انواع چراغ های خطی، اسپات و آویز در این سیستم وجود دارد. بدنه آن از جنس آلومینیوم اکسترود شده با پوشش آنودایز رنگ مشکی می باشد. رنگ بدنه محصول مشکی می باشد. برای داشتن زاویا و یا خط مداوم، اتصالات مستقیم و زاویه موجود می باشد. هر ۱۰۰۰ میلیمتر ریل قابلیت تحمل وزن ۴ کلیوگرم چراغ با فرم مختلط را دارد و بیشترین توان در هر ۴۰۰۰ میلیمتر ریل ۲۰۰ وات می باشد.

ابعاد: ۴۰۰۰ x ۳۸ x ۷۷ mm

بیشترین ولتاژ: ۴۸ V ، ۱۰ A

بیشترین توان: ۲۰۰ W

وزن: ۷.۲ kg



رنگ بدنه: مشکی

کاربرد:

- دکوراتیو
- گالری هنری
- هتل
- مسکونی
- اداری

#### نصب و راه اندازی:

ریل توکار قابل نصب در دیوار و سقف می باشد هم چنین جهت اتصال ریل ها و زاویه دادن به آن باید اتصالات مربوطه به صورت جداگانه سفارش داده شود.